

# EC0011E



## Adresserbar manuell melder IP67

### Enea serie

## Generelt

EC0011E er en adresserbar manuell melder for utendørsbruk. Hver enhet fra Enea serien identifiseres av et unikt fabrikktildelt serienummer. Det er derfor ikke påkrevd at enhetene blir adressert av en håndholdt programmerer. Serienummeret er påstemplet på enhetens merking og har også to klistremerker som kan plasseres på anleggstegetingen og kundetekstlisten. Når sløyfen er ferdig koblet kan det benyttes Toolkit EDRV2000 eller brannsentralen for å automatisk innrullere adresseenhetene og rekonstruere sløyfestructuren, avgreninger og alle de fysiske karakteristikkene på sløyfen. Teknologien bak rekonstruerer den eksakte installasjonen og genererer da en brukervennlig sløyfestructur som forenkler feilsøking relatert til systemfeil eller vedlikehold.

Med funksjonen adressering via serienummer, lar deg legge til ny enheter til en eksisterende sløyfe uten å reprogrammere den. På denne måten vil sløyfestructurspesifikasjonene forbli uendret og nye enheter blir tildelt en ledig logisk adresse og plassert i den interaktive sløyfestructuren. Adressering via serienummer eliminerer mye av problematikken bak manuell adresseringsprosedyre med dip-switcher og feil forårsaket av dobbeltadresser eller lignende.

Den manuelle melderer aktiverer alarm ved at den transparente frontplaten presses inn (ingen knust glass) og kan resettes via medfølgende plastikk nøkkel.

## Tekniske spesifikasjoner

- Sertifisering: CPR EN54/Pt7-pt17
- Tre farger LED: Rød for alarm; grønn blinking for polling og grønt fast for manuelt aktivering av LED brannsentralen; gul for feil
- Alarmoverføringsmetode: uavhengig polling
- Isolator i hver eneste enhet for sikring mot kortslutning.
- Opptil 240 adresser på hver sløyfe
- Sløyfestructur-teknologi
- Prøvetaking: hvert 4 sekund
- Spenningsområdet: 19-30VDC
- Strømtrekk i normaldrift: 80µA
- Strømtrekk i alarm: 5mA
- Omgivelsestemperatur: fra -10°C til +55°C
- Kapslingsgrad: IP67
- Dimensjoner H x B x D): 87 x 88 x 73 mm
- Art.nr. 101515

### Mål:

