

# Betjeningsinstruks Hush EM600 for etasje avstiller



Hush EM600 er en sløyfedrevet enhet som avspiller norske talemeldinger ved betjening eller en brannalarm i en av leilighetene i etasjen.

## Brannvarslingsanlegget er i normal drift

Betjening er deaktivert når EM600 er montert som felles avstiller når brannvarslingsanlegget er i normal drift

## Utløst lokal brannalarm inne i en leilighet

🔊 Talemelding avspilles: **Røyk er detektert i området**

👉 Trykk på knappen

Funksjon: Alarmering avstilles både i leilighet og på brannvarslingsanleggets paneler  
Røykdetektorer inne i leiligheten blir utkoblet i \_\_\_ minutter

🔊 Talemelding avspilles: **Røykdetektor er utkoblet, ventiler området** (gjentas 3 ganger)

30 sekunder før innkobling: **Røykdetektor blir snart innkoblet**

Ved innkobling: **Røykdetektor er innkoblet**

## Utløst brannalarm i leilighet og alarmering starter i hele bygget

Funksjon: Ingen betjening mulig

🔊 Talemelding avspilles: **Brannalarmen er utløst, evakuer området**